











sömnighet, illamående osv. Använd inte apparaterna igen förrän de har kontrollerats av en kvalificerad tekniker och felet har hittats och kvitterats. Denna produkt är inte avsedd för användning i fritidsfordon eller husbil. Larmet ska installeras av en kunnig person. Denna apparat är utformad för att skydda individer från de akuta effekterna av kolmonoxidexponering. Det get inget fullständigt skydd för personer med särskilda medicinska förutsättningar. Om du är osäker, kontakta en läkare.

Installationen av detta CO-larm ska inte användas som ersättning för korrekt installation, användning och underhåll av bränslebränningsapparater inklusive lämpliga ventilations- och avgassystem.

#### TEKNISKA DATA

<b>Energikälla</b>	Typ av alkaliskt DC 4,5 V-batteri: 3 × LR6 1,5 V DC
<b>Sensortyp</b>	Elektrokemisk sensor
<b>Typ av gas som känns av</b>	Kolmonoxid
<b>Sensors livslängd</b>	10 år
<b>Larmaktivering</b>	27 +/- 3 ppm (efter 120 min) 55 +/- 5 ppm (60–90 min) 110 +/- 10 ppm (10–40 min) 330 +/- 30 ppm (inom 3 min)
<b>Driftstemperatur</b>	0–45 °C (förvaring: –20–50 ± 2 °C)
<b>Omgivande luftfuktighet</b>	0–70 % RH (förvaring: 0–90 % RH)
<b>Ljudnivå</b>	> 85 dB på 3 meters avstånd
<b>Batteritid</b>	5 år

Endast för inomhusbruk.

Läs bruksanvisningen före användning och spar den för framtida användning samt underhåll.

Om du vill se EU-försäkran om överensstämmelse går du till [www.smartwares.eu/doc](http://www.smartwares.eu/doc) och följer instruktionerna.

Tillstånd	LED	Ljud
Normal drift	Grön LED blinkar var 45:e sekund	Ingen
Testar	Röd LED blinkar snabbt	5 pip
Larm	Röd LED blinkar 15 gånger på 4 sekunder. Efter ett uppehåll på 3 sekunder upprepas det föregående.	15 pip på 4 sekunder, uppehåll i 3 sekunder och sedan upprepas det förstnämnda.
Felfunktion	Gul LED blinkar 2 gånger var 11:e sekund	2 pip var 11:e sekund
Signal för dåligt batteri	Gul LED blinkar var 45:e sekund	1 pip var 45:e sekund
Slut på livslängden	Gul LED blinkar 2 gånger och END (slut) visas på displayen	2 pip var 60:e sekund